

LED DVB S2+T2+C USB PVR

- Úhlopříčka 39" ~ 99cm, 200FMX
- DVB S2+T2+C HEVC (H.265)
- FastScan pro Skylink
- USB Instalace
- USB nahrávání na USB/HDD
- USB 2.0 MediaPlayer
- HDMI, USB, SCART, PC, CI+
- High Gloss – Piano Black
- Hotelový mód s USB klonováním



Finlux 39FHF4660

| | |
|--------------------------------|--|
| Panel, úhlopříčka a formát | LED 39" ~ 99cm, Widescreen 16:9 |
| Rozlišení, pozorovací úhly H/V | HD 1366 x 768, 100Hz FMX, 178°/178° |
| Jas, Kontrast, Odezva, [GtG] | 550 cd/m ² , 1.000.000:1, 5 ms |
| Možnosti příjmu | DVB S2 + DVB T2 + DVB C, HEVC (H.265), MPEG 2 & MPEG 4 Analog PAL/SECAM B/G, D/K. VHF, UHF, S-kanály, Hyperband USB multimedia přehrávač |
| Instalace | DVBS2/T2/C : Automatické nebo ruční vyhledávání. Instalace z USB (Skylink, Freesat, DiGi, ..) Skylink FastScan instalace a automatická aktualizace programů Skylink. DVB automatická aktualizace programů ve Stand-By (funkci lze vypnout) |
| Seznam programů, editace | Jeden společný seznam předvoleb programů pro DVB S/T/C Uživatelský seznam programů s libovolným setříděním předvoleb Přesun pořadí programu / Zrušení programu / Editace názvu programu / Zámek Favoritní seznam umožňuje i „MIX“ programů DVB S/T/C mezi sebou |
| Obraz | FullPix HD 200Hz FMX 3D Comb Filter / 3D Digital Noise Reduction / 3D Motion Adaptive De-Interlacing DLC : Dynamic Luminance kontrol / BWS : Black & White Stretch ICC : Independent Color Control – optimalizace 7 barev HPSE : High Performance Scaling Engine / 3/2-2/2 Motion Pull Down Kompenzace pohybu, Digitální hřebenový filtr, Digitální omezení šumu Regulace ostrosti obrazu, jas, kontrast, barevnost |
| Nastavení obrazu | Automatické režimy : Přirozený / Dynamický / Kino / Hry Uživatelské nastavení parametrů : Kontrast / Jas / Ostrost / Sytost barev / Teplota barev / Redukce šumu Zoom obrazu : Auto / 16:9 / 4:3 / Panorama / Cinema / Titulky / Zoom Filmový režim / Nastavení úrovně podsvícení LED panelu |
| USB PVR + Media přehrávač | USB Personal Video Recorder (USB PVR) nahrává na externí USB nosiče Okamžitý start nahrávání Timer - nastavení nahrávky pro dobu nepřítomnosti z EPG nebo ručně Přehrávání vpřed/vzad, standartní/zvýšenou rychlostí, zastavení obrazu Hudba formát MP3 MPEG1/2, Layer 1/2/3(MP3), Sample Rate : 8K~48kHz, Bit Rate : 32K~320Kbps Film formáty .avi/ .mpg/ .dat / .vob HEVC H.265, Video MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 Video XviD, 3ivx / Audio PCM, MP3, WMA XviD verze až do 1.1.2 Max.rozlišení, snímací a přenosová rychlost 1080p@30fps/60fps – 50Mbps Podporované externí / interní titulky (.srt titulky s češtinou) Obrázkové formáty .jpg, bmp, gif, png, tif, webp Maximální rozlišení základní 8192 x 9192, progresivní 3000 x 3000 |

| | |
|---|--|
| Zvuk | A2 stereo / Nicam / Dolby digital Plus .2x 8W |
| Nastavení zvuku | Přednastavené zvuk.režimy / Uživatelské nastavení s ekvalizérem / Balanc AVL – Aut.limit hlasitosti / Nastavení digitálního výstupu zvuku S/PDIF koaxiální/optický |
| Sluchátka | Výstup na sluchátka s regulací hlasitosti, možno zapnout také jako linkový výstup |
| Konfigurace jazyka | OSD v češtině + dalších 15 jazykových mutací Jazyk zvukového doprovodu a titulků česky + dostupné mutace Možná volba 2 preferenčních jazyků. |
| EPG (Elektronický přehled pořadů) | Zobrazení aktuálního a následujícího pořadu, náhled na následujících 7 dní. Přímé nastavení časovače z EPG, rozšířený popis pořadu, zobrazení údajů v češtině. |
| Pomoc pro neslyšící a nevidomé | Audiopopis pro nevidomé a titulky pro neslyšící |
| Teletext | TOP text1000 stran / Zobrazení skrytých titulků / Přímý přístup k podstránkám |
| Rodičovský zámek | Numerický kód, zámek na menu, programy, nastavení dle věku |
| Nastavení času | Automaticky / Ručně / S využitím GMT |
| Časovač programu | Nastavení programu, datum, čas začátku a konce, režim opakování Přímé zadání z EPG, Ruční editace nastavení |
| Časovač vypnutí | Automaticky po ukončení vysílání / ručně 10min. – 2hodiny Automaticky při nečinnosti obsluhy po 3 hodinách |
| Hotelový režim | Společný seznam předvoleb pro všechny programy Zablokování vstupu do OSD menu, ladění a úprav seznamu předvoleb Klonování nastavení z jednoho televizoru na ostatní pomocí USB Nastavení startovací předvolby na niž se televizor bude vždy zapínat (program s reklamou) Omezení aktivních vstupů (umožňuje i vypnout napájení z USB) Omezení maximální hlasitosti Budík |
| Konektory | 2x HDMI (HDMI CEC, HDMI ARC), SCART, 1x USB 2.0 3AV CINCH (L+R+VIDEO) 1x VGA PC vstup (slouží i jakoYPbPr komponentní video vstup) Výstup na sluchátka, Digitální audio výstup S/PDIF koaxiální Vstup CI+ kompatibilní pro moduly Skylink, Freesat, DIGI, UPC DVB/C, atd. Anténní vstup IEC (75ohm), Anténní vstup SAT F7 |
| Napájení, Spotřeba, Energetická třída | Napájení 230V AC 50Hz, Provozní příkon : W / Příkon ve StandBy : < 0,5W |
| Rozměry (Š x V x H) v mm | Se stojanem : 892 x 569 x 234 / Bez stojanu : 892 x 517 x 60/90 |
| Hmotnost (kg) | Se stojanem : bude upřesněno / Bez stojanu : bude upřesněno |
| Rozteče upínacích bodů pro montáž držáku na stěnu : 200 x 200mm, M4 | |

